



SM102E

ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΠΟΡΤΑΣ 96X96

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης Εγκατάσταση σε ράγα

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα 50/60 Hz

Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης 4 kV

Ισχύς

Ισχύς που έχει καταναλωθεί 10 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In 10 W

Μέτρηση

Συχνότητα μέτρησης 45 έως 65 Hz
Εύρος μέτρησης τάσης 50 έως 500 V
Είδος οργάνου μέτρησης πολύμετρο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 60 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 96 mm
Μήκος 80 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 96 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης χωνευτό / επίτοιχο

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο 2,5 / 6mm²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: 2,5 / 6mm²
Είδος σύνδεσης με βίδα

Εξοπλισμός

Είδος ένδειξης	LCD
Αριθμός ψηφίων	4

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10...55 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...80 °C